

Pid14-...
Adatátviteli csatlakozóaljzat
Lexcom
PRODAX

PRODAX Elektromos
Szerelvénygyártó Rt.
H-1116 Budapest,
Hauszmann Alajos u. 3.
Tel: (80) 201-028


6.41.098.00_2



1. Az árnyékolt csatlakozókról csavarhúzó segítségével pattintsa le az árnyékoló fedelet.




2. Távolítsa el a vezeték külső szigetelését ~30 mm hosszon. Árnyékolt vezeték esetén az árnyékolást hajtsa vissza a vezeték külső szigetelésére.




3. Árnyékolt csatlakozó esetén a vezetéket fűzze át az árnyékoló fedélen.




4. A szabad négy érpárt vezesse át a csatlakozó felnyitott pattanó fedélén, és nyomja be ütközésig. Árnyékolt csatlakozó esetén a vezeték árnyékoló fóliája a lemezgyűrű alá kerüljön.




5. A megadott érintkező kiosztás (9. ábra), illetve a pattanó fedél oldalán lévő szinkódok szerint húzza be a vezetékeket a hornyokba anélkül, hogy az érpárokat szétbontaná.




6. Hajtsa le a pattanó fedelet úgy, hogy a rögzítő fül bepattanjon a helyére. A kimaradó árnyékoló fóliát vágja le.



7. A csatlakozó mindkét oldalán vágja le a fölösleges vezeték végeket.



8. Árnyékolt csatlakozó esetén pattintsa fel az árnyékoló fedelet.



9. Érintkező kiosztás.



Ezen terméket az életciklusa végén nem szabad kommunális hulladékként kezelni, szelektív hulladékgyűjtést igényel!